

## HELLA Tijdrelais

Hella heeft 4 nieuwe tijdrelais in het programma opgenomen.

Deze relais zijn traploos instelbaar van 0 tot 900 seconde, verder zijn ze onder te verdelen in 12 en 24 volt in zowel maak als in breek uitvoering



Time delay adjustment possibilities

S1	S2	t(s)
off	off	110 ... 900
on	off	14 ... 110
off	On	2.5 ... 14
on	on	0 ... 2.5

Zoals je kan zien in het schema kan je doormiddel van de schakelaars S1 en S2 ruwweg de tijd instellen en daarna verder afstellen door potmeter te verdraaien met een fitting schroevendraaier.

### Nummers:

5HE 996 152-131 12 volt **Breek**

5HE 996 152-151 12 volt **Maak**

5HE 996 152-141 24 volt **Breek**

5HE 996 152-161 24 volt **Maak**

**Aansluitingen:**

15 = Plussignaal voor tijdactivering  
30 = Constante plus  
31 = Massa  
87 = Verbruiker maakcontact plus  
87a = Verbruiker verbreekcontact plus

**Werking: 131/141**

Wanneer de aansluiting 15 wordt verbroken bv na het uitzetten van het contact blijft de aangesloten verbruiker nog de ingestelde tijd ingeschakeld op contact 87.  
Op contact 87a wordt de verbruiker juist ingeschakeld als de tijd is afgelopen.

**Werking: 151/161**

Wanneer de aansluiting 15 wordt bekrachtigd bv na het inschakelen van het contact wordt de verbruiker na de ingestelde tijd ingeschakeld op contact 87.  
Op contact 87a wordt deze juist uitgeschakeld na de ingestelde tijd.