

OPTIMA® BlueTop DC 4,2



Typenbezeichnung: BT DC 4,2

Bestell Nr.: 816 253 000 888 2

Nennspannung: 12 Volt

NSN (Nato Versorgungs Nummer): 6140 01 475 9355

Beschreibung: Dual Power = Hochleistungsbatteerie für Motorstart
Zyklenbetrieb (Stromversorgung), verschlossene Blei-Säure Batterie.

Physikalische Eigenschaften:

Plattenkonstruktion: Sehr reine Blei Zinn Legierung. Wickelzellenausführung in patentierter SPIRALCELL® Technologie.

Elektrolyt: Verdünnte Schwefelsäure, H₂SO₄

Gehäuse: Polypropylen

Farbe: Kasten: Hellgrau

Deckel: "OPTIMA" Blau

BCI Gruppe: 34

	Zoll	Metrisch
Länge:	10."	254 mm
Breite:	6.875"	175 mm
Höhe:	7.813"	200 mm (Höhe mit Pol)
Gewicht:	43.5 lb.	19.7 kg

Anschlusspol: SAE ist identisch mit EN- bzw. DIN Konuspolen & Gewindepol 5/16" - 18.

Nenndaten:

Ruhespannung (geladene Batterie): 13.1 Volt

Innenwiderstand (geladene Batterie): 0.0028 Ohm

Kapazität: 55 Ah (K20)

Reserve Kapazität: BCI: 120 Minuten

(25 A entladen bei 26.7°C bis 10.5 Volt Schlussspannung)

Startleistung:

Kaltstrom nach EN (-18°C): 765 A

Startstrom nach BCI (0°C): 870 A

Ladung:

Die folgenden Ladekennlinien werden empfohlen um eine optimale Lebensdauer zu erreichen:

(Verwenden Sie immer ein spannungsgeregeltes Ladegerät mit den folgenden beschriebenen Spannungswerten.)

Model: BT DC 4,2

Diese Batterien sind für den Motorstart und auch für die Stromversorgung ausgelegt. Sie sind besonders geeignet für Fahrzeuge mit vielen elektrischen Zusatzausstattungen.

OPTIMA® BlueTop DC 4,2

Empfohlene Ladung:

Lichtmaschine:	13.65 bis 15.0 Volt
Batterieladegerät (Konstantspannung):	13.8 bis 15.0 Volt; 10 A max; 6-12 Stunden
Ladeerhaltung / Dauerladung:	13.2 bis 13.8 Volt; 1 A max (unbegrenzte Zeit bei kleiner Spannung)
Schnellladung: (Constant voltage charger)	Maximale Spannung 15.6 Volt. Keine Strombegrenzung solange die Batterietemperatur unter 50°C bleibt. Laden bis der Strom unter 1 A fällt.
Zyklen- oder Antriebanwendungen:	14.7 Volt. Keine Strombegrenzung solange die Batterietemperatur unter 50°C bleibt. Wenn der Strom auf 1 A gefallen ist, noch eine Stunde mit 2 A weiterladen. Alle Grenzwerte müssen strengstens eingehalten werden.

Ladezeit: (Beispiele für 100% Entladung – bis 10.5 V)

Strom	ca. Ladezeit bis 90%
100 A	35 Minuten
50 A	75 Minuten
25 A	140 Minuten

Die Ladezeit ist abhängig von der Kennlinie des Ladegerätes und der Batterietemperatur. Bei Ladegeräten mit Konstantspannungskennlinie wird der Strom umso kleiner je voller die Batterie geladen ist. Wenn der Strom unter 1 A abgesunken ist, ist die Batterie nahezu voll geladen.

(Alle Angaben zur Ladung beziehen sich auf eine Raumtemperatur von 25°C)

Tragen Sie immer eine Schutzbrille, wenn Sie mit Batterien arbeiten.

Verwenden Sie nur spannungsgeregelte Batterieladegeräte und stellen Sie die Grenzwerte wie oben angegeben ein. Eine Überladung von Batterien kann dazu führen, dass sich die Sicherheitsventile öffnen und Gase aus der Batterie austreten. Als Folge davon kann es zu frühzeitigem Versagen der Batterie kommen. Die entweichenden Gase sind leicht entzündlich! Sie können in verschlossenen Batterien kein Wasser nachfüllen. Wenn eine Batterie beim Laden sehr heiß wird, sollten Sie die Ladung beenden.

Wenn eine Batterie nicht voll aufgeladen wird, kann es zu verminderter Leistung und Kapazitätseinbußen kommen.